


請依照用途選擇

用途例	型式	種類							
晶圓檢出	E3C-T1 型透視形晶圓 Mapping 感測器	型狀		檢出方式	檢出距離	輸出	型式		
				透過型	50cm	NPN	E3C-T1 型 (感測部及放大器部)		
	F3M-S 型梳形 Mapping 感測器	對應晶圓尺寸		段數		型式			
		6 英吋 (光幅 4.76mm)		25 段		F3M-S625 型			
				26 段		F3M-S625 型			
		8 英吋 (光幅 6.35mm)		25 段		F3M-S825 型			
26 段				F3M-S826 型					
盒式液晶玻璃 Mapping	E3C-L11M 型反射形 Mapping	方式	檢出方式	檢出距離	型式	型式			
		放大率分離形光電開關	反射型	20±10mm	E3C-L11M 型	E3C-JC4P 型			
標誌檢出	E3S-GS/E3S-VS 型放大率分離形光電開關	型狀	檢出方式	檢出距離		動作模樣 入光時 ON 遮光時 ON (可切換)	型式		
			溝型	1cm			E3S-GS1E4 型 *		
							E3S-GS1RE4A 型		
							E3S-GS1GE4A 型		
			擴散反射型	1.2±0.2cm			E3S-VS1E4 型 *		
							E3S-VS1E42 型 *		
			擴散反射型	1.2±0.2cm			E3S-VS3E42G 型		
							3.5±0.3cm		E3S-VS5E42R 型 *
									3~5cm
		註：集極又開路輸出有準備 * PNP 集極開路輸出也有，請指定 E3S-□□□、B□訂購。							
		E3ML 型彩色 Mark 感測器	投・受光器						
			檢出方式	檢出距離	最小檢出 Mark 寬度	電源	型式		
擴散反射型			6~10cm	0.1mm 以上	回路部：DC 放大器部：AC	E3ML-M8E4 型			
			16~24mm	0.5mm 以上		E3ML-S2E4 型			
檢出方式			檢出距離	最小檢出 Mark 寬度	型式				
透視型			1mm	1mm 以上	E32-TB50 型				
反射型			0.3~4mm	0.3mm 以上	E32-DB50 型				
			0.2~2mm	0.3mm 以上	E32-DB8 型				
控制器									
電源			計時功能	型式			電源	型式	
AC	有	S3M-L10 型			回路部：DC 放大器部：AC	E3ML-XE4 型			
型式									
E3ML-ZLA 型									