

## E6A2-C 型旋轉編碼器 (增量型)

### 小型編碼器付車 Z 相輸出

- 對應位置決定需求，  
附原點輸出 (Z 相)。
- 實現更長精度測量等。
- 更高速度，更耐雜訊。



D

E  
6  
A  
2  
/  
E  
6  
D

#### ■ 種類

輸出相	電源電壓	輸出型態	分解能 (P/R)	型式
A 相	DC 5~12V	電壓輸出	10、20、60	E6A2-CS3E 型
		集極開路輸出	100、200	E6A2-CS3C 型
	DC 12~24V	集極開路輸出	300、360	E6A2-CS5C 型
A 相、B 相	DC 5~12V	電壓輸出	100、200	E6A2-CW3E 型
		集極開路輸出	100、200	E6A2-CW3C 型
	DC 12~24V	集極開路輸出	100、200	E6A2-CW5C 型
A 相、B 相	DC 5~12V	電壓輸出	100、200	E6A2-CWZ3E 型
		集極開路輸出	100、200	E6A2-CWZ3C 型
Z 相				

註：訂購時除了型式外，分解能請務必指定。


● 依編碼器的分解能及期名不相合。

下表對應之分解能型式是接受訂單後才生產之期譜另付洽詢。



型式	分解能
E6A2-CS3C 型	20、300、360
E6A2-CS3E 型	10、20、100、200、300、360
E6A2-CS5C 型	20、300
E6A2-CW3E 型	100、200

#### ■ 外觀尺寸

E6A2 型



註：耦合器 E69-C04B 型有附屬




CAD 檔 E6A2\_01

## E6D-C 型 (增量型) 編碼器

### 混合式測量器貨持帶之高分解能型式

- 外徑 Ø55,6000P/R 之高分解能實現。
- 應答低速數 200KHz 之高速應答。
- 使溫度範圍 -10~+70 °C。
- 軸荷重，半徑 (radial) 方向 49N{5kgf}，  
推力 (thrust) 方向 29.4N{3kgf} 壓鑄型式。



#### ■ 種類




電源電壓	輸出型態	分解能 (脈衝/回轉)	型式
DC 5V	電壓輸出	1,000	E6D-CWZ1E 型
		2,000	E6D-CWZ1E 型
		3,600	E6D-CWZ1E 型
		5,000	E6D-CWZ1E 型
		6,000	E6D-CWZ1E 型
DC 12V	集極開路輸出	1,000	E6D-CWZ2C 型
		2,000	E6D-CWZ2C 型
		3,600	E6D-CWZ2C 型
		5,000	E6D-CWZ2C 型
		6,000	E6D-CWZ2C 型

註：1. 左列型式以外，電壓及集極開路輸出其分解能 (P/R) 720,800,1024,1200,1500,1800,2048,2500,3000,3200,4096 型也有販賣。

2. 訂購時，除型式外，分解能請務必指定。

#### ■ 外觀尺寸

E6D 型



CAD 檔 E6D\_01

E69-C06B 型有附屬