

共用連接座

■ 連接座特性一覽表

| 型號 | 連續通電電流 | 耐電壓 | | 絕緣抵抗* | 備考 |
|--------------|--------|-----------------|----------------|------------|--------------|
| P6B-□□P | 5A | 異極接點端子間 | :AC 2000V 1min | 100M Ω 以上 | P6B-26P only |
| | | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 3000V 1min | | |
| | | Set reset 端子間 | :AC 250V 1min | | P6B-06P only |
| P6C-0□P | 5A | 異極接點端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 2000V 1min | | |
| | | Set reset 端子間 | :AC 500V 1min | | |
| P2RF-05(-E) | 10A | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| P2RF-08(-E) | 5A | 異極接點端子間 | :AC 3000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| P2R-05P | 10A | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| P2R-08P | 5A | 異極接點端子間 | :AC 3000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| P2R-057P | 10A | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 5000V 1min | | |
| P2R-05A | 10A | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 接地端子間 | :AC 1500V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| P2R-08A | 5A | 異極接點端子間 | :AC 3000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | | |
| | | 接地端子間 | :AC 1500V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| P7TF-05 | 5A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PYF08A(-TU) | 7A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| PYF11A(-TU) | 5A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| PYF14A(-TU) | 3A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| PY08(-Y1) | 7A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| PY08QN(-Y1) | 7A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY08-02 | 7A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY11(-Y1) | 5A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY11QN(-Y1) | 5A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY11-02 | 5A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY14(-Y1) | 3A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY14QN(-Y1) | 3A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PY14-02 | 3A | 端子間 | :AC 1500V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PTF □□A(-TU) | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PT □□ | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PT □□QN | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 100M Ω 以上 | |
| PT □□-0 | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 100M Ω 以上 | |
| P7LF-06 | 30A | 異極接點端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω 以上 | |
| | | 同極接點端子間 | :AC 2000V 1min | | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 4000V 1min | | |
| PF □□□A | 5A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| P2CF | 5A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| P3G(A) | 6A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| 8PFA(1) | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| 11PFA(1) | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| PL □□ (-Q) | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| PLE □□-0 | 10A | 端子間 | :AC 2000V 1min | 1000M Ω | |
| P6D-04P | 5A | 同極接點端子間 | :AC 1000V 1min | 100M Ω | |
| | | 線圈接點端子間 | :AC 3000V 1min | | |
| P7S-14□ | 6A | 端子間 | :AC 2500V 1min | 100M Ω | |
| | | 接地端子間 (P7S-14A) | :AC 2000V 1min | | |

註：在 DC 500V 絕緣阻抗器相同場所下所測定耐電壓。